

**STAZIONE BASE GM 360 AD**

Per operatori di Rete

Stazione base compatta con alimentatore di rete 220 V ca - 13 V cc 9 Amp.

**Caratteristiche Generali**

Numero di canali	: 250
Banda di frequenza	: 136 - 174 MHz
Canalizzazione	: 12,5 KHz
Potenza RF	: 1 - 10 Watt
Sensibilità RX	: 0,25 $\mu$ V (12 dB SINAD)
Tono sub-audio	: CTCSS enc/dec
Segnalazioni 5 toni	: CCIR - EIA - ZVEI + DTMF
Temp. di esercizio	: - 25 + 55 °C

**Configurazione stazione base**

- Supporto da tavolo composto da:
- Ricetrasmittitore **GM360 Motorola**
- Microfono da palmo
- Alimentatore 220 Vca - 9 Amp.
- Manuale d'uso

**Accessori opzionali**

- Microfono da tavolo
- Batteria di emergenza 12 V - 7,5 Amp.
- Antenna esterna

