

## STAZIONE BASE NR - 460 SF

L'insuperabile versatilità rendono le radio **GM360** e **GM380** della **Motorola** lo strumento essenziale per le organizzazioni in continua crescita. Se necessario l'utente può programmare le radio in uso per aggiungere o eliminare funzioni, sfruttando la caratteristica flessibilità di queste radio.

- **GM360** con tasti funzione e altoparlante entrocontenuto (vers. illustrata)
- **GM380** con tastiera, tasti funzione e altoparlante esterno

### Caratteristiche Generali

Numero di canali	: 250
Gamma di frequenza	: 136 - 174 MHz VHF (VB)
	: 403 - 470 MHz UHF (UB)
Canalizzazione	: 12,5 - 25 KHz
Potenza RF	: 1 - 10 Watt
Sensibilità RX	: 0.3 $\mu$ V (12 dB SINAD)
Tono sub-audio	: CTCSS enc/dec
Segnalazioni 5 toni	: CCIR - EIA - ZVEI + DTMF
Display	: 14 caratteri
Temperatura operat.	: -30 + 60 °C
Tenuta ermetica	: IP 54
Alimentazione	: 13,5 Vcc
Dimensioni	: L460 - H135 - P400
Peso	: 9 Kg.

### Configurazione Stazione Base

- Mobile da tavolo composto da:
- Ricetrasmittitore GM360
- Microfono da tavolo
- Alimentatore 220 Vca - 10 Amp
- Batteria di emergenza
- Interruttore on/off e cavo di alimentazione
- Led di rete e batteria
- Manuale d'uso in italiano

### ACCESSORI

- Cuffia/Microfono e PTT
- Microtelefono da tavolo
- Antenna esterna

